


Eurorack Adapter for L6 **ERL-6** **ES**

Elementos incluidos



Placas para montaje en rack

Dimensiones: 126,8 mm (L) x 128,5 mm (P) x 44 mm (A)
Peso: 147 g (izquierda), 137 g (derecha)



Cable en cinta

Longitud: 300 mm
Peso: 13 g



Adaptador de corriente

Dimensiones: 65 mm (L) x 34 mm (P) x 26,6 mm (A)
Peso: 22 g
Entrada nominal: +12 V \equiv 1,6 A
Salida nominal: +5,6 V \equiv 2,5 A



Tornillos x 8


(incluye 2 tornillos extra)

Pasos para la colocación


Extraiga las pilas del L6 antes de colocar el ERL-6.

El dejar las pilas dentro durante mucho tiempo puede dar lugar a fugas y que se produzcan averías.


1 Afloje el tornillo y baje el cierre.




2 Introduzca la placa entre las 2 aberturas de conexión del L6.




3 Cierre la placa hacia el L6.




4 Suba el cierre hasta que haga clic. Después, apriete el tornillo. Repita estos pasos para colocar la otra placa.




5 Coloque el adaptador de corriente y apriete los dos tornillos.




6 Conecte el cable en cinta al adaptador de corriente.



7 Conecte el cable en cinta a una toma del bastidor Eurorack.



8 Apriete los tornillos en las cuatro esquinas para instalar la unidad en el bastidor Eurorack.



Acceda al manual en video
zoomcorp.com/help/erl-6

- Desconecte siempre la corriente en el bastidor Eurorack antes de realizar la instalación.
- El adaptador de corriente convierte +12 V en +5,6 V para dar corriente al L6. Con una fuente de +12 V, el consumo máximo son 500 mA. Use un bastidor Eurorack que sea compatible.
- No conecte el adaptador de corriente a nada que no sea un producto compatible. El hacerlo podría dar lugar a una avería.

ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com

© 2024 ZOOM CORPORATION Queda prohibida la copia o reproducción de este documento, tanto completa como parcial, sin el correspondiente permiso. Puede que vuelva a necesitar este manual en el futuro. Consérvelo siempre en un lugar seguro a la vez que accesible. El contenido de este documento y las especificaciones de este aparato pueden ser modificadas sin previo aviso.